

**Big Dutchman®****Stellmotor EWA12 120V 60Hz 1Ph 8,6A 3,8U/min 250Nm 13U=2800**

Artikelnummer: 60-50-3088

**Big Dutchman®****Grunddaten**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Produktname         | Stellmotor |
| Thermoschutzkontakt | Ja         |
| Baugröße Motor      | 71         |
| Verwendung in/an    | EWA12      |

**Bemessungsdaten**

|          |    |
|----------|----|
| Phasen   | 1  |
| Frequenz | 60 |

**Klassifizierung**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Zertifikate     | UL, CSA |
| IP Schutzklasse | IP55    |

**Bemessungsdaten 60 Hz**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nennleistung           | 0,3 kW    |
| Nennspannung 1-Phasig  | 120 V     |
| Stromaufnahme 1-Phasig | 8,6 A     |
| Nennmoment Motor       | 250       |
| Drehzahl Getriebe      | 3,8 U/min |