



Big Dutchman®

Stellmotor EWA12 208V 60Hz 3Ph 1,7A 3,8U/min 250Nm 13U=2800

Artikelnummer: 60-50-3090



Grunddaten

Produktname	Stellmotor
Thermoschutzkontakt	Nein
Baugröße Motor	63
Verwendung in/an	EWA12

Bemessungsdaten

Phasen	3
Frequenz	60

Klassifizierung

Zertifikate	UL, CSA
IP Schutzklasse	IP55

Bemessungsdaten 60 Hz

Nennleistung	0,3 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	120 V
Nennspannung Sternschaltung	208 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	3,46 A
Stromaufnahme Sternschaltung	2 A
Nennmoment Motor	250
Drehzahl Getriebe	3,8 U/min