

**Big Dutchman®****Stellmotor EWA12 480V 60Hz 3Ph 0,9A 3,7U/min 250Nm 13U=2800**

Artikelnummer: 60-50-3091

**Grunddaten**

| | |
|---------------------|------------|
| Produktname | Stellmotor |
| Thermoschutzkontakt | Nein |
| Baugröße Motor | 63 |
| Verwendung in/an | EWA12 |

Bemessungsdaten

| | |
|----------|----|
| Phasen | 3 |
| Frequenz | 60 |

Klassifizierung

| | |
|-----------------|---------|
| Zertifikate | UL, CSA |
| IP Schutzklasse | IP55 |

Bemessungsdaten 60 Hz

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nennleistung | 0,3 kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 277 V |
| Nennspannung Sternschaltung | 480 V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 1,5 A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 0,87 A |
| Nennmoment Motor | 250 |
| Drehzahl Getriebe | 3,8 U/min |